

GENERADOR DE LUZ 6,000 W

RXP 94



Generador portátil REX de 6000W Y 110V - 220 V, ideal para obra. Motor a gasolina de 15HP. Potente, compacto y fácil de usar.

DATOS TECNICOS

Tipo	Motor monocilíndrico de 4 tiempos con válvulas en cabeza refrigeración por aire forzado
Cilindrada (ml)	389
Potencia Máxima de Salida (HP/rpm)	13/3600
Sistema de Encendido	Magneto transistorizado
Sistema de Arranque	De retroceso y accionamiento manual
Capacidad del Depósito de Combustible (L)	25
Consumo de Combustible (L/H)	2.7
Horas Continuas de Funcionamiento (H)	9
Capacidad de Aceite del Motor (L)	1.1
Nivel de Ruido de Funcionamiento a 7 m (dB)	74
Frecuencia AC (Hz)	50
Voltaje de Salida AC (V)	220
Potencia Nominal de Salida AC (KVA)	5.5
Peso Neto (kg)	83
Largo Total (mm)	680
Ancho Total (mm)	510
Altura Total (mm)	540